Опросный лист (код заказа) РС83-С3

Устройство центральной сигнализации

		1	2	3		4	5	6		7	8	9		10	11	12
	РС83-С3	- **5**		**1**	-				-				-	**5**		
База	**Базовая конфигурация всегда включает в себя следующий набор:** 5 выходных реле: 3 реле (по 1 НО) + 1 реле (2 перекл) + 1WD (НЗ), 20 дискретных входов (в модулях CPU и AI-DI), 16 кнопок управления, 4-строчный дисплей, 72 светодиода, USB - 1 шт., Количество аналоговых каналов центральной сигнализации - 6															
1	**Максимально допустимый ток каждого из каналов (шинок) ЦС**															
	5 А	5														
2	**Номинальное напряжение системы опертока**															
	110 В (переменное и постоянное напряжение)		1													
	220 В (переменное и постоянное напряжение)		2													
3	**Диапазон уставок по току каждого измерительного канала AI**															
	Диапазон измерения тока: 0,05-5 А			1												
4	**Слот расширения №7, опциональный** **Коммуникационный модуль или модуль дискретных входов**															
	Отсутствует					0										
	Электрич. Ethernet 2 шт RJ-45, 1 шт RS485; МЭК61850-8-1 и Modbus RTU/TCP - с 12.2023					5										
	Оптический Ethernet [4] SFP 2 шт, 1 шт RS485; МЭК61850-8-1 и Modbus RTU/TCP - с 12.2023					6										
	+ 32 шт дискретных входов (8 групп по 4 дискр.входа с общей точкой на группу) [3]					9										
5	**Слот расширения №2, опциональный** **Модуль выходных реле**															
	Отсутствует						0									
	+ 10 шт выходных реле (8 НО контактов + 2 переключающих контактов)						1									
6	**Слот расширения №3, опциональный** **Модуль дискретных входов или выходных реле**															
	Отсутствует							0								
	+ 10 шт выходных реле (8 НО контактов + 2 переключающих контактов)							4								
	+ 16 шт дискретных входов (4 группы по 4 дискр.входа с общей точкой на группу) [3]							5								
7	**Слот расширения № 4, опциональный** **Модуль дискретных входов**															
	Отсутствует									0						
	+ 12 шт дискретных входов (3 группы по 4 дискр.входа с общей точкой на группу) [1]									4						
	+ 16 шт дискретных входов (4 группы по 4 дискр.входа с общей точкой на группу)									5						
8	**Слот №5, всегда присутствует** **Модуль CPU, дискретных входов и интерфейсов связи**															
	Интерфейсы связи отсутствуют										0					
	2 шт RS485, поддержка Modbus RTU [2]										1					
	1 шт RS485, 1 шт RJ-45 (электр. Ethernet), поддержка Modbus RTU, DNP3.0 [2]										3					
	1 шт RS485, 1 шт SC (оптический Ethernet), поддержка Modbus RTU, DNP3.0 [2]										4					
	1 шт RS485, 1 шт RJ-45 (электр. Ethernet), МЭК61850-8-1, Modbus RTU [2]										5					
	1 шт RS485, 1 шт SC (оптический Ethernet), МЭК61850-8-1, Modbus RTU [2]										6					
	1 шт RS485, 1 шт RJ-45 (электрический Ethernet), поддержка Modbus RTU, МЭК60870-5-104 [2]										7					
	1 шт RS485, 1 шт SC (оптический Ethernet), поддержка Modbus RTU, МЭК60870-5-104 [2]										8					
9	**Языковая версия (меню, надписи, документация, ПО)**															
	Русский											1				
	Украинский											2				
10	**Номинальная частота**															
	50 Гц													5		
11	**Крепление, способ установки**															
	Стандартное, утопленное														1	
	С дополнительным поворотным комплектом														2	
	Полуутопленное (в разработке)															
12	**Специсполнение (нестандартное исполнение под заказ)** [4]															
	Нет															0
	Да															1

1) Устанавливается только при условии наличия модуля 32 шт дискретных входов в слоте №7 для увеличения максимального количества дискретных входов до 64 шт.

2) При установке коммуникационного модуля в слот №7 модуль CPU в слот №5 устанавливается всегда без интерфейсов (цифра 0 в позиции 8).

3) Не допускается одновременная установка модулей дискретных входов в слоты 7 и 3, поэтому следует выбрать один из вариантов: либо слот 3 (+16 дискретных входов), либо слот 7 (+32 дискретных входа).

4) Оформление заказа на устройство в специсполнении осуществляется по дополнительным отдельно согласованным техническим требованиям и в нестандартные сроки, согласованные между заказчиком и компанией РЗА СИСТЕМЗ.